

Instalación de las impresoras láser HP Laserjet del laboratorio de Instrumentación i Bioingeniería (Laserjet monocromo 4250 y Laserjet color 2550) en Windows

Rev. 8-10-2012

- Haga una conexión permanente a la carpeta Software del servidor Grial:
 - **Inicio**, botón derecho sobre **Equipo** y seleccione **Conectar a unidad de red...**
 - En carpeta, ponga **\\grial.upc.es\software**. Si pidiera nombre de usuario, ponga: **dib2\nombre_usuario_dominio_DIB2** y su **contraseña** del dominio.
- **Inicio** y seleccione **impresora, agregar impresoras**.
- Seleccione **"Usar un puerto existente"** e indique **LPT1:, siguiente**.
- En la pantalla **"Instalar controlador de impresora"**, clic sobre **"Usar disco..."**
- En la siguiente pantalla, clic sobre **"Examinar"**, seleccione la letra de unidad mapeada en el primer paso y apunte a la carpeta que contiene el driver de impresora. Con el driver **PS** ya es suficiente, no hace falta instalar el **PCL**.
- Seleccione la impresora en la siguiente ventana y clic sobre siguiente varias veces hasta que acabe la instalación.
- Una vez instalada hay que indicarle que apunte a la cola de impresión del servidor **gaia**:
 - **En Inicio - Panel de control - Impresoras**, botón derecho sobre la impresora y seleccione **Propiedades**
 - En la pestaña Puertos, seleccione **"Agregar puerto..."**, seleccione **"Local port"** y ponga:
 - \\gaia.upc.es\L4250** para la impresora láser HP 4250
 - \\gaia.upc.es\hpcolorL** para la impresora color láser HP 2550

Instalación de la impresora/fotocopiadora RICOH Aficio MP5000 (Planta 2 C4) en Windows

- Haga una conexión permanente a la carpeta Software del servidor Grial:
 - **Inicio**, botón derecho sobre **Equipo** y seleccione **Conectar a unidad de red...**
 - En carpeta, ponga **\\grial.upc.es\software**. Si pidiera nombre de usuario, ponga: **dib2\nombre_usuario_dominio_DIB2** y su **contraseña** del dominio.
- Ir a "**Inicio - Panel de control - Impresoras y faxes - Agregar impresora**", aparece una pantalla, presione **Siguiente**
- Marque la opción "**Impresora local conectada a este equipo**":
- Seleccione "**Crear nuevo puerto**" y "**Standard TCP/IP Port**":
- En nombre de impresora o dirección IP poner : **147.83.28.3**
- Seleccione "**Utilizar disco**"
- Busque la carpeta en la unidad que haya mapeado en el primer paso y seleccione el driver. Con el driver **PS** ya es suficiente, no hace falta instalar el **PCL**.
- Ir aceptando hasta que pida el modelo de la impresora, seleccione el **MP5000**
- Ponga un nombre a la impresora (opcional)
- Ahora siga hasta terminar, sin enviar pagina de prueba, y ya estará instalada, sólo falta poner el código de usuario para poder imprimir.

Configuración del código de usuario (Windows 7)

- En **Inicio - "Dispositivos e Impresoras"**
- Doble click sobre la impresora y doble click sobre "**Personalizar la impresora**"
- En la pestaña "**General**" seleccione el botón "**Preferencias**" y la pestaña "**Acceso válido**"
- Introduzca su código de usuario de la impresora de sección. Acepte todo hasta salir y ya se podrá imprimir.