

Escenario 1: PC conectado por ethernet a la red UPC (edificios C4 y C5 CN) y con IP fija

- Descargue el controlador PCL más reciente desde:

<https://support.hp.com/es-es/drivers/selfservice/hp-laserjet-enterprise-m605-series/7087291/model/7087295>

y descomprimalo en una carpeta de su PC.

- **Inicio - Dispositivos e impresoras** botón **Agregar impresora**
- En **Elegir un dispositivo o una impresora...** clic sobre **La impresora que quiero no está en la lista**
- Clic sobre **Agregar una impresora local o en red con configuración manual**
- Clic sobre **Usar un puerto existente** y seleccionar **LPT1 (Puerto de impresora)**
- En **Instalar el controlador de impresora** clic sobre **Usar disco...**
- En la siguiente pantalla, clic sobre **Examinar**, seleccione la carpeta donde ha descomprimido los drivers y clique sobre cualquier archivo **.inf**
- Seleccione la impresora **HP Universal printing PCL 6 (v6.4.1)** y escriba un nombre de impresora que le sea fácil identificar, clic sobre **siguiente** varias veces hasta que acabe la instalación.
- En **compartir impresora** marcar **No compartir esta impresora**
- Una vez instalada, hay que indicarle la dirección IP:
 - **Inicio - Panel de control - Dispositivos e impresoras**, botón derecho sobre la impresora y seleccione **Propiedades de impresora**
 - En la pestaña **Puertos**, seleccione **Agregar puerto...**, seleccione **standard TCP/IP Port** y ponga **10.4.153.45**
Estará un tiempo en **Detectando puerto TCP/IP** y aparecerá el mensaje **No se puede identificar el dispositivo**, dejar la opción **Estándar Generic Network Card** marcada, **Siguiente**
- **Finalizar - Cerrar**
 - Seguirá estando en **Puertos**, clic en **Aplicar - Aceptar**

Escenario 2: PC conectado mediante WiFi a internet

- Conectarse a UPCLink (VPN de la UPC): <https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio>
- Seguir todos los pasos del escenario 1